



**IP20**

## I-CHARGE 120 12V-120A

### Progettato per applicazioni di Showroom e Riprogrammazione

Il caricabatteria ed alimentatore I-CHARGE 120 fornisce un'alimentazione pulita ed affidabile fino a 120Amps per la ricarica ed il mantenimento dello stato di carica della batteria durante le operazioni di riprogrammazione e di manutenzione complessa, nonché nell'autosalone.

- Evita potenziali danni alla batteria dovuti a scarica eccessiva durante la manutenzione del veicolo.
- Mantiene le impostazioni degli accessori e dell'elettronica del veicolo
- Riporta la batteria in condizioni ottimali per evitare potenziali mancati avviamenti e garantire la soddisfazione del cliente

I-CHARGE 120	
ALIMENTAZIONE	110V-240V 50/60Hz
CORRENTE DI CARICA	10-120 A
CAPACITÀ BATTERIE IN RICARICA	10-1200 Ah
CAPACITÀ BATTERIE IN MANTENIMENTO	10-3600 Ah
VOLTAGGIO	Selezionabile da 13,8 a 14,8 V
TIPO BATTERIE	WET, AGM, LiFePO <sub>4</sub>
POTENZA ASSORBITA	1800W
SEZIONE CAVI	25 mm <sup>2</sup>
LUNGHEZZA CAVI CON PINZE	2,5 m (6 m opzionali)
LUNGHEZZA CAVO DI ALIMENTAZIONE	1,7 m
DIMENSIONI	300x400x150 mm
PESO	8,5 Kg

### Alimentazione CC pulita e stabile

Tensioni selezionabili di 13,8, 14,4 e 14,8 VDC per il mantenimento della batteria, la riprogrammazione e gli eventi di manutenzione prolungati ed il Pass Thru.

- Profilo basso per l'installazione sotto i veicoli
- A richiesta set di cavi lunghezza mt. 6 (codice I-CHARGE120/C6)
- Maniglia di trasporto integrata
- Pinze professionali in ottone

### Protezione totale

- Inversione di polarità
- Corto circuito
- Voltaggio errato
- Sovraccarico

**Codice:** I-CHARGE120

**EAN:** 8053676633180